




# LUMINA 41 | LUMINA 42 VOERCOMPUTERS

## VOOR BATCHWEEGSYSTEMEN

- Volledige sturing van het voerproces
- Intelligente klokfuncties
- Uitgebreide regelmogelijkheden
- Eenvoudige bediening



# LUMINA 41 | LUMINA 42 VOERCOMPUTERS

De Fancom voercomputers nemen u het werk uit handen zonder dat u de controle over het proces verliest. Ze zijn eenvoudig te bedienen en via het overzichtelijke display overziet u in één oogopslag de actuele situatie op het bedrijf.



## Volledige sturing van het voerproces

- Nauwkeurige sturing van silo tot pan.
- Aansturen van silovijzel
- Afwegen van het voer in batchweger
- Vullen van de hoppers in de stal
- Aansturen van voerlijnen en vullen van voerpannen
- Maximaal 24 voertijden per etmaal

## Intelligente klokfuncties

- De voerklokken die de voerlijnen in de stal aansturen zijn gekoppeld aan de voertijden.
- Waterklokken met registratiefunctie en alarmering op minimale en maximale

doorstroom en lekkage

- Uitgebreide lichtklokken met aan/uit regeling, dimfunctie, inclusief lichtmeting en lichtsturing op tijd, op lichtpercentage of op lichtintensiteit
- De starttijden van de verschillende klokken kunnen gekoppeld worden zodat water, voer en licht automatisch op elkaar afgestemd zijn

## Uitgebreide regelfunctie

- De LUMINA 42 heeft de mogelijkheid om twee voersoorten te mengen of granen bij te mengen.
- Instelling voor onbepaald of gerantsoeneerd

voeren.

- Curvenregeling om automatisch de dagelijkse voerhoeveelheid en voersamenstelling (LUMINA 42) aan te passen.
- Als de silo leeg is schakelt de computer automatisch over naar een andere silo met dezelfde voersoort. Om vroegtijdig overschakelen naar een andere voersoort bij brugvorming te voorkomen, controleert het systeem aan de hand van het dagnummer of overschakelen geoorloofd is.
- Met een optionele handbedieningskast kan het voersysteem volledig handbediend draaien.



## Prestaties

	L41.1	L41.2	L42.1	L42.2
Aantal stallen	1	2	1	2
Aantal wegers	1	1	1	1
Aantal hoppers	1	2 x 1	1	2 x 1
Componenten	5	5	5	5
Voorraadsilo's	2	3	3	4
Curven	10	10	10	10
Mengsels	-	-	10	10
Voertijden	24	24	24	24
Schakelklokken	8	2 x 8	8	2 x 8
Lichtklokken	8	2 x 8	8	2 x 8
Lichtschemata's	1	1	1	1
Voerklokken	gekoppeld aan voertijden			
Waterklokken	1	2 x 1	1	2 x 1
Registratiegroepen	32	2 x 32	32	2 x 32
Registratiemodus	✓	✓	✓	✓
Rantsoeneermodus	✓	✓	✓	✓